



Technische Daten Philips LED
Deckenleuchte CoreLine Weiß
25W/37W 3500lm/5200lm - 830-840
CCT | 150cm - Ersatz Für 2x58W

[Produkt ansehen](#)

Technische Daten

| | |
|---|------------------------------------|
| Artikelnummer | 255172 |
| EAN | 8720169768413 |
| Marke | Philips |
| Herstellername | BN126C LED35S_52S/830_40 PSU L1500 |
| Budgetlight All-in Garantie | 5 Jahre |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000 |

Technische Informationen

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Technologie | LED Integriert |
| Lampen Spannung (V) | 220-240 |
| Dimmbar | Nicht dimmbar |
| Helle Farbe | Weiß |
| Farbcode | 865 Tageslichtweiß |
| Lichtfarbe (Kelvin) | 3000 Warmweiß, 4000 Kaltweiß |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 |
| Farbsteuerung | Einzelfarbe |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 140 |
| Leistungsfaktor | >0.90 |
| Produkttyp | LED Deckenleuchte |

Informationen zur Leuchte

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Befestigung | Oberflächenmontage, Decke |
| Leuchtenverbindung | PI [Steckverbindung] |
| IP-Schutzklasse | IP20 - nahezu staubdicht |
| Prallschutz | IK04 - 0.50 Joule |
| Gehäuse | Plastik |
| Sockelfarbe | Weiß |
| Notfallbeleuchtung | Keine Notbeleuchtung |
| Product Serie | CoreLine |

Masse

| | |
|-------------|------|
| Länge (mm) | 1450 |
| Breite (mm) | 65 |
| Höhe (mm) | 65 |

Sensorinformationen

| | |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

Warum BudgetLight?

-  die **besten Preise**
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  einfache **Retour**
-  **effiziente LEDs**